

## **Der Löschangriff „Blockhaus“ ist nur ein Beispiel und Vorschlag vom Fachauschuß Wettbewerbe der LJF Baden-Württemberg**

Die Gruppe der Jugendfeuerwehr XY betritt nach Aufforderung des Wertungsrichters den Wettbewerbplatz, baut den Löschangriff ab und legt sich die Gerätschaften am Ablageplatz bereit.  
Anschließend tritt die Gruppe bei der Tragkraftspritze an.

Der Gruppenführer meldet dem Wertungsrichter ***„Jugendfeuerwehr XY. zum Löschangriff Blockhaus angetreten.“***

Nach der Meldung gibt der Wertungsrichter den Auftrag: ***„Übung durchführen.“***

Der Gruppenführer gibt an seine Gruppe folgenden Einsatzbefehl:

***„Brandstelle Blockhaus  
Wasserentnahme offenes Gewässer -  
Verteiler 2 - B Längen nach Pumpe -  
Angriffstrupp zur Brandbekämpfung - mit 1. Rohr,  
auf die linke Seite über den Platz vor“ !***

Der Angriffstrupp wiederholt den Befehl: ***„Zur Brandbekämpfung - mit 1. Rohr, auf die linke Seite über den Platz vor“!***

Danach rüstet sich der Angriffstrupp mit Feuerwehrleine, Handlampe, Verteiler, 1 C-Strahlrohr und 2 C-Rollschläuchen aus. Er setzt den Verteiler an der markierten Stelle und legt seine C-Leitung vom Verteiler zur Brandstelle mit Schlauchreserve und gibt das Kommando:

***„1. Rohr Wasser marsch“*** mit Handzeichen.

Der Maschinist legt den Saugkorb, Ventilleine, Halteleine und 2 Kupplungsschlüssel an der Wasserentnahmestelle bereit. Anschließend macht er die Pumpe betriebsbereit, kuppelt dann Saugleitung an Pumpe und gibt Kommando ***„Fertig“***, befestigt dann Ventil- und Halteleine mittels gebundenem Mastwurf an bereitgestellter Stange und bedient Pumpe.

Gruppenführer und Melder rüsten sich mit je einer Handlampe und Feuerwehrleine aus, und gehen gemeinsam zur Erkundung der Brandstelle zum Blockhaus vor!

Nach Einsatzbefehl des Gruppenführers bestimmt der Wassertruppführer die Anzahl der benötigten Saugschläuche durch das Kommando: ***„4 Saugschläuche“***.

Wasser- u. Schlauchtrupp verlegen die Saugleitung. Wassertrupp kuppelt, und Schlauchtrupp unterstützt ihn.

Sobald alle Saugschläuche gekuppelt sind, legt der Wassertrupp die Ventil- u. Halteleine an.

Der Wassertruppführer kommandiert am Saugkorb: ***„Saugleitung hoch“***.

Wassertrupp, Schlauchtrupp und Maschinist heben die Saugleitung hoch.

Der Maschinist kuppelt die Saugleitung an die Pumpe und gibt das Kommando: **„Fertig“**.

Hiernach kommandiert der Wassertruppführer: **„Saugleitung zu Wasser“** danach wird die Saugleitung zu Wasser gelassen.

Der Schlauchtrupp begibt sich mit 2 C-Rollschläuchen zum Verteiler, er bedient den Verteiler, meldet an den Angriffstrupp: **„1.Rohr Wasser marsch“** mit Handzeichen und öffnet das Ventil das 1. Rohres.

Der Wassertrupp verlegt die 2 B-Rollschläuche von der Pumpe zum Verteiler, und kuppelt an den Verteiler. Dann meldet er dem Maschinist: **„Wasser marsch“** mit Handzeichen.

Der Maschinist kuppelt die B-Leitung zum Verteiler an der Pumpe an, gibt die Rückmeldung „Wasser marsch“ mit Handzeichen und öffnet das Ventil der B-Leitung an der Pumpe.

Der Wassertrupp rüstet sich anschließend mit Feuerwehreinen, Handlampe und C-Strahlrohr aus und meldet sich beim Gruppenführer:

**„Wassertrupp Einsatzbereit“**.

Der Wassertrupp erhält vom Gruppenführer folgenden Einsatzbefehl:

**„Wassertrupp zur Brandbekämpfung - mit 2. Rohr auf die rechte Seite über den Platz vor“**.

Der Wassertruppführer wiederholt den Einsatzbefehl:

**„Zur Brandbekämpfung - mit 2. Rohr auf die rechte Seite über den Platz vor“**.

Schlauchtrupp u. Wassertrupp gehen gemeinsam zur Brandstelle vor.

Der Schlauchtrupp legt nach dem Kommando des Wassertruppführers: **„2.Rohr Wasser marsch“**.

Die zwei C-Rollschläuche mit Schlauchreserve zum Verteiler, kuppelt an wiederholt das Kommando:

**„2.Rohr Wasser marsch“** mit Handzeichen und öffnet das Ventil des 2.Rohres. Nachdem der Schlauchtrupp die Leitung des Wassertrupp s verlegt hat, erhält er vom Gruppenführer den Befehl:

**„Schlauchtrupp zur Brandbekämpfung - mit 3. Rohr zum Eingang des Blockhaus über Platzmitte vor“**.

Der Schlauchtruppführer wiederholt den Befehl:

**„Zur Brandbekämpfung - mit 3. Rohr zum Eingang des Blockhaus über Platzmitte vor“**.

Der Gruppenführer gibt dem Melder den Befehl: **„Melder - Verteiler bedienen“**.

Der melder wiederholt den Einsatzbefehl: **„Verteiler bedienen“** und bedient den Verteiler.

Der Schlauchtrupp rüstet sich mit Feuerwehreinen, Handlampe, Strahlrohr und 2 C-Rollschläuchen aus und legt seine Leitung vom Verteiler zur Brandstelle mit Schlauchreserve.

Der Schlauchtruppführer gibt das Kommando: **„3.Rohr Wasser marsch“** mit Handzeichen.

Der Melder wiederholt das Kommando: **„3.Rohr Wasser marsch“** mit Handzeichen und öffnet das Ventil des 3. Rohres.

Nachdem alle 3 Rohre im Einsatz sind, gibt der Gruppenführer dem Melder folgenden Befehl:

***"Melder - 1.Lagemeldung an den Wertungsrichter - Jugendfeuerwehr XY mit drei C-Rohren im Einsatz - Lage unter Kontrolle "***

Der Melder wiederholt den Befehl: ***"1.Lagemeldung an den Wertungsrichter - Jugendfeuerwehr XY mit drei C-Rohren im Einsatz - Lage unter Kontrolle "***

Er begibt sich zum Wertungsrichter und gibt die 1. Lagemeldung weiter: ***.Lagemeldung an den Wertungsrichter - Jugendfeuerwehr XY mit drei C-Rohren im Einsatz - Lage unter Kontrolle "***

Der Wertungsrichter nimmt die Meldung entgegen und gibt den Befehl: ***" Zum Abmarsch fertig "***

Der Melder wiederholt den Befehl: ***„Zum Abmarsch fertig“***, gibt den Befehl: ***„Zum Abmarsch fertig“*** an den Gruppenführer weiter und bedient wieder den Verteiler.

Der Gruppenführer gibt den Befehl: ***"1. 2. 3. Rohr Wasser halt"***.

Der Angriffstrupfführer bestätigt: ***„1.Rohr Wasser halt“*** mit Handzeichen, schließt sein C-Strahlrohr und legt die Schlauchleitung ab. Der Melder bestätigt dem Angriffstrupfführer dieses Kommando: ***„1.Rohr Wasser halt“*** mit Handzeichen und schließt das Ventil des 1. Rohres am Verteiler.

Der Wasserstrupfführer bestätigt: ***„2.Rohr Wasser halt“*** mit Handzeichen, schließt sein C-Strahlrohr und legt die Schlauchleitung ab. Der Melder bestätigt dem Wasserstrupfführer dieses Kommando: ***„2.Rohr Wasser halt“*** mit Handzeichen und schließt das Ventil des 2. Rohres am Verteiler.

Der Schlauchstrupfführer bestätigt: ***„3.Rohr Wasser halt“*** mit Handzeichen, schließt sein C-Strahlrohr und legt die Schlauchleitung ab. Der Melder bestätigt dem Schlauchstrupfführer dieses Kommando: ***„3.Rohr Wasser halt“*** mit Handzeichen und schließt das Ventil des 3. Rohres am Verteiler.

Der Melder gibt das Kommando: ***„Wasser halt“*** mit Handzeichen an den Maschinisten.

Dieser bestätigt dem Melder das Kommando: ***„Wasser halt“*** mit Handzeichen und schließt das Ventil der B-Leitung.

Der Angriffstrupp, Wassertrupp, Schlauchtrupp und der Melder treten am Verteiler beim Gruppenführer an.

Der Maschinist bleibt bei der Pumpe.

Der Gruppenführer meldet an den Wertungsrichter: ***„Jugendfeuerwehr XY zum Abmarsch fertig“***.

Der Wertungsrichter nimmt die Meldung entgegen und bestätigt: ***„Übung beendet“***.

Der Gruppenführer gibt diesen Befehl: ***„Übung beendet“*** an seine Gruppe weiter.

Die Gruppe verlässt den Wettbewerbsplatz.

**Anwendung von Vorschriften bei der Abnahme der Leistungsspanne sind zu beachten:**

Die geltenden Unfallverhütungsvorschriften

FwDV 3 „Einheiten im Löscheinsatz“